

Siemens
EcoTech



功率接触器, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC(50-60 Hz) / DC U_c: 500-550 V 3 极, 辅助触头 2 NO + 2 NC 驱动: 传统 主电路: 母线 控制电路和辅助电路: 弹簧型端子



产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT1
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S10
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	54 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	18 W
• 无负载电流份额 典型	7.4 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	1 000 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	500 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	8 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	690 V
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
• DC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
• DC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令 (日期)	05/01/2012

SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
重量	6.571 kg
环境条件	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	548 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	31.5 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 营销期间	2.6 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	521 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-7.22 kg
西门子生态概况 (SEP)	Siemens EcoTech
主电路	
极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
• AC-3 时 测定值 最大值	1 000 V
• AC-3e 时 测定值 最大值	1 000 V
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	330 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	330 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	300 A
— 1000 V 以下 环境温度 40 °C 时 测定值	150 A
— 1000 V 以下 环境温度 60 °C 时 测定值	150 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	265 A
— 500 V 时 测定值	265 A
— 690 V 时 测定值	265 A
— 1000 V 时 测定值	95 A
• AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	265 A
— 500 V 时 测定值	265 A
— 690 V 时 测定值	265 A
— 1000 V 时 测定值	95 A
• AC-4 400 V 时 测定值	230 A
• AC-5a 时 最高 690 V 测定值	290 A
• AC-5b 时 最高 400 V 测定值	219 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	265 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	265 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	265 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	265 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	95 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	184 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	184 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	184 A

— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	184 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	95 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	185 mm ²
工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4	
• 400 V 时 测定值	117 A
• 690 V 时 测定值	105 A
工作电流	
• 在 1 个导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	300 A
— 60 V 时 测定值	300 A
— 110 V时 测定值	33 A
— 220 V 时 测定值	3.8 A
— 440 V 时 测定值	0.9 A
— 600 V 时 测定值	0.6 A
• 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	300 A
— 60 V 时 测定值	300 A
— 110 V时 测定值	300 A
— 220 V 时 测定值	300 A
— 440 V 时 测定值	4 A
— 600 V 时 测定值	2 A
• 在 3 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	300 A
— 60 V 时 测定值	300 A
— 110 V时 测定值	300 A
— 220 V 时 测定值	300 A
— 440 V 时 测定值	11 A
— 600 V 时 测定值	5.2 A
• 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	300 A
— 60 V 时 测定值	11 A
— 110 V时 测定值	3 A
— 220 V 时 测定值	0.6 A
— 440 V 时 测定值	0.18 A
— 600 V 时 测定值	0.125 A
• 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	300 A
— 60 V 时 测定值	300 A
— 110 V时 测定值	300 A
— 220 V 时 测定值	2.5 A
— 440 V 时 测定值	0.65 A
— 600 V 时 测定值	0.37 A
• 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	300 A
— 60 V 时 测定值	300 A
— 110 V时 测定值	300 A
— 220 V 时 测定值	300 A
— 440 V 时 测定值	1.4 A
— 600 V 时 测定值	0.75 A
额定功率	
• AC-3 时	
— 230 V时 测定值	75 kW
— 400 V 时 测定值	132 kW

— 500 V 时 测定值	160 kW
— 690 V 时 测定值	250 kW
— 1000 V 时 测定值	132 kW
● AC-3e 时	
— 230 V 时 测定值	75 kW
— 400 V 时 测定值	132 kW
— 500 V 时 测定值	160 kW
— 690 V 时 测定值	250 kW
— 1000 V 时 测定值	132 kW
额定功率约 200000 次操作循环 AC-4	
● 400 V 时 测定值	66 kW
● 690 V 时 测定值	102 kW
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	100 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	180 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	220 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	310 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	160 kVA
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	70 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	120 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	150 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	220 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	160 kVA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	4 880 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	4 045 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	2 785 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	1 664 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	1 276 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● AC 时	2 000 1/h
● DC 时	2 000 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	800 1/h
● AC-2 时 最大值	250 1/h
● AC-3 时 最大值	500 1/h
● AC-3e 时 最大值	500 1/h
● AC-4 最大值	130 1/h
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 AC 时	
● 50 Hz 时 测定值	500 ... 550 V
● 60 Hz 时 测定值	500 ... 550 V
控制馈电电压 DC 时 测定值	500 ... 550 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
● 60 Hz 时	0.8 ... 1.1
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
启动视在功率	

<ul style="list-style-type: none"> ● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时 <ul style="list-style-type: none"> — 50 Hz 时 — 60 Hz 时 ● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时 <ul style="list-style-type: none"> — 60 Hz 时 — 50 Hz 时 	<p>490 VA</p> <p>490 VA</p> <p>590 VA</p> <p>590 VA</p>
启动视在功率 电磁线圈的 AC 时 <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 ● 60 Hz 时 	<p>590 VA</p> <p>590 VA</p>
感应功率因数 对于线圈的起动功率 <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 ● 60 Hz 时 	<p>0.9</p> <p>0.9</p>
停机视在功率 <ul style="list-style-type: none"> ● 控制馈电电压的最小额定值时 DC 时 ● 控制馈电电压的最大额定值时 DC 时 	<p>6.1 VA</p> <p>7.4 VA</p>
停机视在功率 <ul style="list-style-type: none"> ● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时 <ul style="list-style-type: none"> — 50 Hz 时 — 60 Hz 时 ● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时 <ul style="list-style-type: none"> — 50 Hz 时 — 60 Hz 时 	<p>5.6 VA</p> <p>5.6 VA</p> <p>6.7 VA</p> <p>6.7 VA</p>
感应功率因数 对于线圈的停机功率 <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 ● 60 Hz 时 	<p>0.9</p> <p>0.9</p>
起动功率 电磁线圈的 DC 时	<p>650 W</p>
持续功率 电磁线圈的 DC 时	<p>7.4 W</p>
关闭延迟 <ul style="list-style-type: none"> ● AC 时 ● DC 时 	<p>30 ... 95 ms</p> <p>30 ... 95 ms</p>
打开延迟 <ul style="list-style-type: none"> ● AC 时 ● DC 时 	<p>40 ... 80 ms</p> <p>40 ... 80 ms</p>
电弧持续时间	<p>10 ... 15 ms</p>
控制规格 开关操动机构的	<p>标准 A1 - A2</p>
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	<p>2</p>
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	<p>2</p>
工作电流 AC-12 时 最大值	<p>10 A</p>
工作电流 AC-15 时 <ul style="list-style-type: none"> ● 230 V 时 测定值 ● 400 V 时 测定值 ● 500 V 时 测定值 ● 690 V 时 测定值 	<p>6 A</p> <p>3 A</p> <p>2 A</p> <p>1 A</p>
工作电流 DC-12 时 <ul style="list-style-type: none"> ● 24 V 时 测定值 ● 48 V 时 测定值 ● 60 V 时 测定值 ● 110 V 时 测定值 ● 125 V 时 测定值 ● 220 V 时 测定值 ● 600 V 时 测定值 	<p>10 A</p> <p>6 A</p> <p>6 A</p> <p>3 A</p> <p>2 A</p> <p>1 A</p> <p>0.15 A</p>
工作电流 DC-13 时	

<ul style="list-style-type: none"> • 24 V 时 测定值 • 48 V 时 测定值 • 60 V 时 测定值 • 110 V 时 测定值 • 125 V 时 测定值 • 220 V 时 测定值 • 600 V 时 测定值 	10 A 2 A 2 A 1 A 0.9 A 0.3 A 0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据	
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
<ul style="list-style-type: none"> • 480 V 时 测定值 • 600 V 时 测定值 	240 A 242 A
输出的机械功率 [hp]	
<ul style="list-style-type: none"> • 对于三相交流电机 <ul style="list-style-type: none"> — 200/208 V 时 测定值 — 220/230 V 时 测定值 — 460/480 V 时 测定值 — 575/600 V 时 测定值 	75 hp 100 hp 200 hp 250 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / Q600
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V	C 特性: 10 A; 0.4 kA
熔断体规格	
<ul style="list-style-type: none"> • 用于主电路的短路保护 <ul style="list-style-type: none"> — 对于相配类型1 需要 — 对于相配类型2 需要 • 用于辅助开关的短路保护 需要 	gG: 500 A (690 V, 100 kA) gG: 400 A (690 V, 100 kA), aM: 315 A (690 V, 50 kA), BS88: 400 A (415 V, 50 kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	对于垂直安装平面可+/-90°旋转，对于垂直安装平面可+/-22.5°向前和向后倾斜
紧固类型 并排装配	是
紧固类型	螺栓固定
高度	210 mm
宽度	145 mm
深度	202 mm
须遵守间距	
<ul style="list-style-type: none"> • 单列式安装的 <ul style="list-style-type: none"> — 向前地 — 向上地 — 向下地 — 侧向地 • 到接地部件 <ul style="list-style-type: none"> — 向前地 — 向上地 — 侧向地 — 向下地 • 到带电压部件 <ul style="list-style-type: none"> — 向前地 — 向上地 — 向下地 — 侧向地 	20 mm 10 mm 10 mm 0 mm 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格	
<ul style="list-style-type: none"> • 用于主电路 	连接铜片

<ul style="list-style-type: none"> • 用于辅助和控制电路 • 接触器上 用于辅助触点 • 电磁线圈的 	弹簧连接 弹簧拉紧接头 弹簧拉紧接头
宽度 连接导轨	25 mm
厚度 连接导轨	6 mm
直径 开孔	11 mm
开孔数目	1
可连接的导线截面类型	
<ul style="list-style-type: none"> • 在 AWG 导线处 用于主触点 	2/0 ... 500 kcmil
可连接的导线截面 用于主触点	
<ul style="list-style-type: none"> • 多芯线 	70 ... 240 mm ²
可连接的导线截面 用于辅助触点	
<ul style="list-style-type: none"> • 单芯线或多芯线 	0.25 ... 2.5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • 细芯线的 带有电缆末端加工 	0.25 ... 1.5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • 细芯线的 无电缆末端加工 	0.25 ... 2.5 mm ²
可连接的导线截面类型	
<ul style="list-style-type: none"> • 用于辅助触点 <ul style="list-style-type: none"> — 单芯线的 — 单芯线或多芯线 — 细芯线的 带有电缆末端加工 — 细芯线的 无电缆末端加工 • 在 AWG 导线处 用于辅助触点 	2x (0.25 ... 2.5 mm ²) 2x (0,25 ... 2,5 mm ²) 2x (0.25 ... 1.5 mm ²) 2x (0.25 ... 2.5 mm ²) 2x (24 ... 14)
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面	
<ul style="list-style-type: none"> • 用于辅助触点 	24 ... 14

安全

产品功能	
<ul style="list-style-type: none"> • 镜像触点符合 IEC 60947-4-1 • 优先级控制符合 IEC 60947-5-1 • 适用于安全功能 	是 否 是
应用适宜性 安全关断	是
使用寿命 最大值	20 a
测试 磨损相关使用寿命 必要性	是
引起危险的停机故障比例	
<ul style="list-style-type: none"> • 低需求率时 符合 SN 31920 • 需求率较高 符合 SN 31920 	40 % 73 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920	100 FIT

ISO 13849

设备类型 符合 ISO 13849-1	3
超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性	是

IEC 61508

安全设备类型 按照 IEC 61508-2	类型 A
------------------------------	------

电气安全

防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP00; IP20 带箱形端子 / 盖板
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸箱型端子/盖板时手指安全

认可证书

General Product Approval



KC



EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other

Railway

Environment

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



Siemens EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT1065-2AS36>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1065-2AS36>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT1065-2AS36>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1065-2AS36&lang=en

特性曲线: 脱扣特征, I^2t , 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1065-2AS36/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1065-2AS36&objecttype=14&gridview=view1>



